

Minuteries

Elles permettent d'économiser de l'énergie par une coupure automatique de l'éclairage en fin de temporisation (éclairage cage d'escalier, couloir, cave ...). La fonction préavis prévient l'utilisation d'une coupure imminente soit par réduction de l'intensité lumineuse, soit par clignotement.

- commande par bouton poussoir
- reconnaissance automatique branchement 3 ou 4 fils
- commutateur 2 positions :
- éclairage permanent
- éclairage minuté.

Caractéristiques :

- durée de vie élevée

- fonctionnement silencieux
- courant de repos élevé pour commande par bouton poussoir lumineux (100 mA)
- insensible au blocage d'un poussoir (non destructif, le blocage laisse la lumière allumée).

Conformes aux normes :

NF C 61-113, IEC 60-669 et EN 55014

Le déconnecteur de réseau

EM011 est un interrupteur électronique qui surveille un circuit électrique. Si aucun récepteur électrique n'est enclenché dans le circuit surveillé, alors le EM011 coupe l'alimentation électrique du

circuit, supprimant ainsi tout champ électrique au niveau de l'utilisation (ex. prise lampe de chevet).

Une tension continue de 15 V permet de surveiller le circuit. Dès que le récepteur électrique est remis en service, le EM011 réalimente le circuit.


Caractéristiques techniques, voir page P.34.

Désignation	Caractéristiques	Largeur en mm	Emb.	Réf. cat.
-------------	------------------	---------------	------	-----------



EMN001


Minuterie simple temporisation 30 secondes à 10 min. réglables avec possibilité de recyclage	type: 1F tension d'alimentation: 230V~ 50/60 Hz 16A - 250V~ AC1 2300W incandescent halogène et fluo série	1	6	EMN001
--	--	---	---	---------------




Minuterie multifonction	tension d'alimentation: 230V~ 50/60Hz 16A - 250V~ AC1 2300W incandescent, halogène et fluo série	1	1	EMN005
--------------------------------	--	---	---	---------------

4 modes de fonction:


A - Minuterie simple
30 sec. à 10 min



B - Minuterie avec préavis d'extinction
clignotement 40s et 30s avant coupure



C - Minuterie double temporisation
30 sec. à 10 min + 1 h par appui long (> 3 sec.)



D - Minuterie double temporisation avec préavis d'extinction



EM011

Déconnecteur de réseau adapté exclusivement pour les charges ohmiques et les lampes à incandescence ou halogènes 230 V	tension d'alimentation : 230 V - 50 Hz courant assigné : 16 A AC1 tension de surveillance : 15 V DC	1	1	EM011
--	--	---	---	--------------