

**Caractéristiques :**  
 Courbes "B" et "C"  
6000 EN 60-898  
 10 kA EN 60-947

Tension : 230/400 V  
 In de 0,5 à 63 A  
 Réglage des calibres 30°  
 Tension d'isolement 500 V ~  
 Tropicalisation T2





**Courbes de déclenchements :**  
 "B" Réglage magnétique entre  
 3 et 5 In  
 "C" Réglage magnétique entre  
 5 et 10 In

**Conformes aux normes :**  
 homologé NF EN 60-698  
 Conforme à la norme  
 NF EN 60-947

**Capacité de raccordements :**  
 - 16 mm<sup>2</sup> fil souple  
 - 25 mm<sup>2</sup> fil rigide

**Accessoires :**  
 Auxiliaires, page D.30  
 Barre de pontages, page D.32  
 Auxiliaires de réarmement, p. D.31  
 Blocs différentiels, p. D.14

Caractéristiques techniques,  
 voir page D.60

Désignation	In/A	Larg. en mm 17.5 mm	Emb. "B"	Réf. cat. courbe B	Emb. "C"	Réf. cat. courbe C
<b>Disjoncteurs unipolaires</b> <b>1 PP</b> 	0,5	1	-	-	12	NF100A
	1	1	-	-	12	NF101A
	2	1	-	-	12	NF102A
	3	1	-	-	12	NF103A
	4	1	-	-	12	NF104A
	6	1	12	NE106A	12	NF106A
	10	1	12	NE110A	12	NF110A
	16	1	12	NE116A	12	NF116A
	20	1	12	NE120A	12	NF120A
	25	1	12	NE125A	12	NF125A
	32	1	12	NE132A	12	NF132A
	40	1	12	NE140A	12	NF140A
	50	1	12	NE150A	12	NF150A
	63	1	12	NE163A	12	NF163A
<b>Disjoncteurs bipolaires</b> <b>2 PP</b> 	0,5 A	2	-	-	6	NF200A
	1 A	2	-	-	6	NF201A
	2 A	2	-	-	6	NF202A
	3 A	2	-	-	6	NF203A
	4 A	2	-	-	6	NF204A
	6 A	2	6	NE206A	6	NF206A
	10 A	2	6	NE210A	6	NF210A
	16 A	2	6	NE216A	6	NF216A
	20 A	2	6	NE220A	6	NF220A
	25 A	2	6	NE225A	6	NF225A
	32 A	2	6	NE232A	6	NF232A
	40 A	2	6	NE240A	6	NF240A
	50 A	2	6	NE250A	6	NF250A
	63 A	2	6	NE263A	6	NF263A
<b>Disjoncteurs tripolaires</b> <b>3 PP</b> 	0,5 A	3	-	-	4	NF300A
	1 A	3	-	-	4	NF301A
	2 A	3	-	-	4	NF302A
	3 A	3	-	-	4	NF303A
	4 A	3	-	-	4	NF304A
	6 A	3	4	NE306A	4	NF306A
	10 A	3	4	NE310A	4	NF310A
	16 A	3	4	NE316A	4	NF316A
	20 A	3	4	NE320A	4	NF320A
	25 A	3	4	NE325A	4	NF325A
	32 A	3	4	NE332A	4	NF332A
	40 A	3	4	NE340A	4	NF340A
	50 A	3	4	NE350A	4	NF350A
	63 A	3	4	NE363A	4	NF363A
<b>Disjoncteurs tétrapolaires</b> <b>4 PP</b> 	1 A	4	-	-	3	NF400A
	2 A	4	-	-	3	NF401A
	3 A	4	-	-	3	NF402A
	4 A	4	-	-	3	NF403A
	6 A	4	-	-	3	NF404A
	10 A	4	3	NE406A	3	NF406A
	16 A	4	3	NE410A	3	NF410A
	20 A	4	3	NE416A	3	NF416A
	25 A	4	3	NE420A	3	NF420A
	32 A	4	3	NE425A	3	NF425A
	40 A	4	3	NE432A	3	NF432A
	50 A	4	3	NE440A	3	NF440A
	63 A	4	3	NE450A	3	NF450A
		4	3	NE463A	3	NF463A



NF116A



NF232A



NF320A



NF440A

Protection